



!!! Producto a extinguir El sucesor preferido es 3RQ3018-1AB00 elemento acoplador de salida 1W, borne de tornillo AC/DC 24 V ancho de la caja 6,2 mm

Datos técnicos generales	
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Directiva RoHS (día/mes/año)	07/01/2006
Peso neto por UC	0,034 kg
Circuito de control/ Control por entrada	
tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
• con 50 Hz valor asignado	19,2 ... 30 V
• con 60 Hz valor asignado	19,2 ... 30 V
tensión de alimentación del circuito de mando con DC valor asignado	30 ... 19,2 V
frecuencia de la tensión de alimentación para circuito auxiliar y circuito de mando valor asignado	50 ... 60 Hz
tipo de función de maniobra	conmutador
Datos mecánicos	
tipo de bobina de relé	con polaridad
Circuito de corriente secundario	
tipo de contacto	contacto sencillo
número de contactos NC para contactos auxiliares	0
número de contactos NA para contactos auxiliares	0
número de contactos conmutados para contactos auxiliares	1
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15	
• con 230 V	3 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 con 230 V	0,1 A
Circuito de corriente principal	
tipo de tensión	AC/DC
Conexiones/ Bornes	
versión de la conexión eléctrica	borne de tornillo
tipo de fijación	fijación por abroche
altura	78 mm
anchura	6,2 mm
profundidad	87 mm
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
Homologaciones Certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Conformations](#)



Test Certificates		other	
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Confirmation

产品合格

QC PASS

Más información

- Información sobre el embalaje
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3TX7004-1LB00>
- Generador CAX online
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7004-1LB00>
- Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3TX7004-1LB00>
- Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7004-1LB00&lang=en

Última modificación:

2/4/2025 